

جدول سروهای سری XGT ال اس LS - سه فاز 220 ولت

مشخصات درایو XDL			مشخصات موتور XML												
ویژگی های کنترلی			نوع ارتباط	کد فنی درایو مناسب	شکل شفت انتهایی	نوع وپالس انکودر [P/R]	سایز فنچ	نوع شفت موتور	گشتاور نامی (N.m)	دور موتور (RPM)	ترمز موتور	ولتاژ (V)	توان	کد فنی موتور	ردیف
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA001AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.095	3000	ساده	220	30W	XML-SAR3ACN1E	1
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA001AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.095	3000	ترمزدار	220	30W	XML-SAR3ACN2E	2
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA001AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.159	3000	ساده	220	50W	XML-SAR5ACN1E	3
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA001AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.159	3000	ترمزدار	220	50W	XML-SAR5ACN2E	4
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA001AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.318	3000	ساده	220	100W	XML-SA01ACN1E	5
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA001AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.318	3000	ترمزدار	220	100W	XML-SA01ACN2E	6
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500[P/R]	60	Solid	0.318	3000	ساده	220	100W	XML-SB01ADK1E	7
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	60	Solid	0.318	3000	ترمزدار	220	100W	XML-SB01ADK2E	8
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	Hollow	Incremental 1024	60	Hollow	0.318	3000	ساده	230	100W	XML-HB01AAH1E	9
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	Stright	Incremental 2048	40	Solid	0.477	3000	بدون ترمز	220	150W	XML-SA015ACN1E	10
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	60	Solid	0.637	3000	ساده	220	200W	XML-SB02ADK1E	11
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	60	Solid	0.637	3000	ترمزدار	220	200W	XML-SB02ADK2E	12
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA002AE	Hollow	Incremental 1024	60	Hollow	0.637	3000	بدون ترمز	220	200W	XML-HB02AAH1E	13
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	1.432	2000	ساده	220	300W	XML-SC03DDK1E	14

گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	1.432	2000	ترمزدار	220	300W	XML-SC03DDK1E	15
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	1000	ساده	220	300W	XML-SE03MEK1E	16
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	1000	ترمزدار	220	300W	XML-SE03MEK2E	17
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	60	Solid	1.273	3000	ساده	220	400W	XML-SB04ADK1E	18
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	60	Solid	1.273	3000	ترمزدار	220	400W	XML-SB04ADK2E	19
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	On Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	1.273	3000	ساده	220	400W	XML-SC04ADK1E	20
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	1.273	3000	ترمزدار	220	400W	XML-SC04ADK2E	21
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA004AE	Hollow	Incremental 1024	60	Hollow	1.273	3000	ساده	220	400W	XML-HB04AAHE	22
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	2.149	2000	ساده	220	450W	XML-SC05DDK1E	23
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	2.149	2000	ترمزدار	220	450W	XML-SC05DDK2E	24
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	1500	ساده	220	450W	XML-SE05GEK1E	25
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	1500	ترمزدار	220	450W	XML-SE05GEK2E	26
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	2.626	2000	ساده	220	550W	XML-SC06DDK1E	27
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	2.626	2000	ترمزدار	220	550W	XML-SC06DDK2E	28
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	1.91	3000	ساده	220	600W	XML-SC06ADK1E	29
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	1.91	3000	ترمزدار	220	600W	XML-SC06ADK2E	30

گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	2000	ساده	220	600W	XML-SE06DEK1E	31
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	2000	ترمزدار	220	600W	XML-SE06DEK2E	32
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	5.73	1000	ساده	220	600W	XML-SE06MEK1E	33
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	5.73	1000	ترمزدار	220	600W	XML-SE06MEK2E	34
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	3.104	2000	ساده	220	650W	XML-SC07DDK1E	35
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	3.104	2000	ترمزدار	220	650W	XML-SC07DDK2E	36
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	2.547	3000	ساده	220	800W	XML-SC08ADK1E	37
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA008AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	2.547	3000	ترمزدار	220	800W	XML-SC08ADK2E	38
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	5.411	1500	ساده	220	850W	XML-SE09GEK1E	39
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	5.411	1500	ترمزدار	220	850W	XML-SE09GEK2E	40
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	3000	ساده	220	900W	XML-SE09AEK1E	41
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	2.865	3000	ترمزدار	220	900W	XML-SE09AEK2E	42
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	8.595	1000	ساده	220	900W	XML-SE09MEK1E	43
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	8.595	1000	ترمزدار	220	900W	XML-SE09MEK2E	44
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	Hollow	Incremental 1024	130	Hollow	2.865	3000	ساده	220	900W	XML-HE09AAHE	45

گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	Hollow	Incremental 2048	130	Hollow	2.865	3000	ساده	220	900W	XML-HE09ACHE	46
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	3.183	3000	ساده	220	1.0KW	XML-SC10ADK1E	47
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 2500	80	Solid	3.183	3000	ترمزدار	220	1.0KW	XML-SC10ADK2E	48
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	5.252	2000	ساده	220	1.1KW	XML-SE11DEK1E	49
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA010AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	5.252	2000	ترمزدار	220	1.1KW	XML-SE11DEK2E	50
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	11.459	1000	ساده	220	1.2KW	XML-SE12MEK1E	51
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	11.459	1000	ترمزدار	220	1.2KW	XML-SE12MEK2E	52
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	11.459	1000	ساده	220	1.2KW	XML-SF12MEK1E	53
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	11.459	1000	ترمزدار	220	1.2KW	XML-SF12MEK2E	54
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	11.459	1000	ساده	220	1.2KW	XML-SG12MEK1E	55
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	11.459	1000	ترمزدار	220	1.2KW	XML-SG12MEK2E	56
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	8.276	1500	ساده	220	1.3KW	XML-SE13GEK1E	57
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	8.276	1500	ترمزدار	220	1.3KW	XML-SE13GEK2E	58
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	4.775	3000	ساده	220	1.5KW	XML-SE15AEK1E	59
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	4.775	3000	ترمزدار	220	1.5KW	XML-SE15AEK2E	60
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	Hollow	Incremental 1024	130	Hollow	4.775	3000	ساده	220	1.5KW	XML-HE15AAHE	61

گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	Hollow	Incremental 2048	130	Hollow	4.77	3000	ساده	220	1.5KW	XML-HE15ACHE	62
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	7.64	2000	ساده	220	1.6KW	XML-SE16DEK1E	63
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	7.64	2000	ترمزدار	220	1.6KW	XML-SE16DEK2E	64
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	10.823	1500	ساده	220	1.7KW	XML-SE17GEK1E	65
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	10.823	1500	ترمزدار	220	1.7KW	XML-SE17GEK2E	66
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	11.459	1500	ساده	220	1.8KW	XML-SF20GEK1E	67
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	11.459	1500	ترمزدار	220	1.8KW	XML-SF20GEK2E	68
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	11.459	1500	ساده	220	1.8KW	XML-SG20GEK1E	69
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	11.459	1500	ترمزدار	220	1.8KW	XML-SG20GEK2E	70
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	19.099	1000	ساده	220	2.0KW	XML-SF20MEK1E	71
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	19.099	1000	ترمزدار	220	2.0KW	XML-SF20MEK2E	72
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	19.1	1000	ساده	220	2.0KW	XML-SG20MEKE	73
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	19.1	1000	ترمزدار	220	2.0KW	XML-SG20MEKE	74
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	7	3000	ساده	220	2.2KW	XML-SE22AEK1E	75
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	7	3000	ترمزدار	220	2.2KW	XML-SE22AEK2E	76
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard	XDL-	One Side	Incremental	130	Solid	10.505	2000	ساده	220	2.2KW	XML-	77

			I/O type	L7SA020AE	Round(Standard)	3000									SE22DEK1E	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	10.505	2000	ترمزدار	220	2.2KW	XML-SE22DEK2E	78	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	10.505	2000	ساده	220	2.2KW	XML-SF22DEK1E	79	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	10.505	2000	ترمزدار	220	2.2KW	XML-SF22DEK2E	80	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	10.505	2000	ساده	220	2.2KW	XML-SG22DEKE	81	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA020AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	10.505	2000	ترمزدار	220	2.2KW	XML-SG22DEKE	82	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	9.55	3000	ساده	220	3.0KW	XML-SE30AEK1E	83	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	130	Solid	9.55	3000	ترمزدار	220	3.0KW	XML-SE30AEK2E	84	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	9.55	3000	ساده	220	3.0KW	XML-SF30AEK1E	85	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	9.55	3000	ترمزدار	220	3.0KW	XML-SF30AEK2E	86	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	L7	18.463	1500	ساده	220	2.9KW	XML-LF30GEK1E	87	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	L7	18.463	1500	ترمزدار	220	2.9KW	XML-LF30GEK2E	88	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	L7	18.46	1500	ساده	220	2.9KW	XML-LG30GEK1E	89	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	L7	18.46	1500	ترمزدار	220	2.9KW	XML-LG30GEK2E	90	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	L7	28.649	1000	ساده	220	3.0KW	XML-LF30MEKE	91	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	L7	28.649	1000	ترمزدار	220	3.0KW	XML-LF30MEKE	92	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	L7	28.649	1000	ساده	220	3.0KW	XML-LG30MEK1E	93	

گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	L7	28.649	1000	ترمزدار	220	3.0KW	XML-LG30MEK2E	94
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	L7	16.712	2000	ساده	220	3.5KW	XML-LF35DEK1E	95
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	L7	16.712	2000	ترمزدار	220	3.5KW	XML-LF35DEK2E	96
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	L7	16.712	2000	ساده	220	3.5KW	XML-LG35DEK1E	97
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA035AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	L7	16.712	2000	ترمزدار	220	3.5KW	XML-LG35DEK2E	98
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	42.02	1000	ساده	220	4.4KW	XML-SF44MEK1E	99
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	42.02	1000	ترمزدار	220	4.4KW	XML-SF44MEK2E	100
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	42.02	1000	ساده	220	4.4KW	XML-SG44MEKE	101
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	42.02	1000	ترمزدار	220	4.4KW	XML-SG44MEKE	102
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	28.01	1500	ساده	220	4.4KW	XML-SF44GEK1E	103
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	28.01	1500	ترمزدار	220	4.4KW	XML-SF44GEK2E	104
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	28.1	1500	ساده	220	4.4KW	XML-SG44GEK1E	105
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	28.1	1500	ترمزدار	220	4.4KW	XML-SG44GEK2E	106
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	15.92	3000	ساده	220	5KW	XML-SF50AEK1E	107
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	15.92	3000	ترمزدار	220	5KW	XML-SF50AEK2E	108
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	26.26	2000	ساده	220	5.5KW	XML-SF55DEK1E	109
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	180	Solid	26.26	2000	ترمزدار	220	5.5KW	XML-SF55DEK2E	110

			I/O type	L7SA050AE	Round(Standard)	3000								SF55DEK2E	
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	26.26	2000	ساده	220	5.5KW	XML-SG55DEK1E	111
گشتاور	موقعیت	سرعت	Standard I/O type	XDL-L7SA050AE	One Side Round(Standard)	Incremental 3000	220	Solid	26.26	2000	ترمزدار	220	5.5KW	XML-SG55DEK2E	112